

## **Anleitung: Firmware-Upgrade FAX-2920/2940**

**ACHTUNG: Dabei können Einstellungen des Gerätes verloren gehen!**

**Mit Vornahme der Änderung erklären Sie sich dazu bereit, den Betreiber des Faxgerätes auf die künftige Einstellbarkeit der Anzahl von Ausdrucken empfangener Faxe hinzuweisen.**

1. Benötigte Hardware: FAX-2920/2940, USB-Kabel, Microsoft-Windows-PC
2. Den *Brother Maintenance USB Printer Treiber* installieren
3. Diesen Treiber als Standard-Druckertreiber festlegen (rechte Maustaste...)
4. Das Programm *Brother Filedlg32/Filedrqs* starten und den Maintenance-Treiber identifizieren.
5. Das ausgeschaltete FAX-2920/2940 bei gedrückt gehaltener Taste "5" einschalten und Taste loslassen. Es erklingen verschiedene Tonfolgen.
6. Das FAX-2920/2940 mit dem USB-Kabel an den PC anschließen und etwaige Systemmeldungen wie "*neues Gerät gefunden*" ignorieren.
7. Die entpackte Firmware-Datei mit der Maus aus dem Datei-Explorer auf das Symbol des Maintenance-Treibers im Programm Filedlg32/Filedrqs ziehen und loslassen.
8. Während des Updates erzeugt das FAX-2920/2940 weitere Tonfolgen, beachten Sie die Displayanzeige.
9. Anschließend USB-Kabel abziehen und Systemmeldungen wie "*neues Gerät gefunden*" mit "*abbrechen*" schließen.
10. Im Gerätemenü erscheint der neue Punkt "*Anz. Kopie*":

Menü - 2:Fax - Menü - 1:Empfangseinstellungen - Menü - 9:Anz. Kopie - Menü - Anzahl mit Cursor und Zifferntasten eingeben.

00 oder 01: Es wird nur das Fax selbst ausgedruckt

02: insgesamt 2 Ausdrücke

05: insgesamt 5 Ausdrücke

usw.