

## DCP-1510 / DCP-1512

Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät mit geringem Stromverbrauch



### Hohe Druckgeschwindigkeit

- Steigerung der Produktivität durch bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit

### Verbrauchsmaterial

- Einfach zu wechselnder, optionaler Toner für ca. 1.000 Seiten<sup>1</sup>

### Papierkapazität

- 150 Blatt Papierzufuhr

### Hochwertige Ausdrücke

- Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung (HQ1200)

### Schnelle Integration

- USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle

### Kompakt

- Modernes, platzsparendes Design



DCP-1510



DCP-1512



### Allgemein

<b>Technologie</b>	Elektrofotografie
<b>Prozessor</b>	200 MHz
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0 Hi-Speed
<b>Arbeitsspeicher</b>	16 MB
<b>Display</b>	Zweizeiliges LC-Display
<b>Gerätefarbe</b>	DCP-1510: grau/schwarz DCP-1512: schwarz/grau
<b>Garantie</b>	3 Jahre

### Laserdrucker

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 20 Seiten/Minute
<b>Auflösung</b>	Bis zu 2.400 x 600 dpi (HQ1200)
<b>Druck der 1. Seite</b>	< 10 Sekunden (aus Bereitschaft)
<b>Aufwärmzeit</b>	< 18 Sekunden (aus Schlafmodus)
<b>Emulation</b>	GDI

### Druckertreiber-Funktionen

<b>N-auf-1 Druck<sup>3</sup></b>	2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken
<b>Poster-Druck<sup>4</sup></b>	1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
<b>Wasserzeichen-Druck<sup>4</sup></b>	Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdef. Informationen
<b>Kopf- und Fußzeile<sup>4</sup></b>	Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC Nutzernamen)
<b>Manueller Duplexdruck<sup>4</sup></b>	Beidseitiger Druck durch manuelles Wenden des Blattes
<b>Broschürendruck<sup>4</sup></b>	Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren-Format indem Sie den manuellen Duplexdruck verwenden
<b>Leere Seite überspringen<sup>4</sup></b>	Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei
<b>Druckprofile<sup>3</sup></b>	Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung

### Farbscanner

<b>Auflösung (optisch)</b>	Bis zu 1.200 x 600 dpi
<b>Auflösung (interpoliert)<sup>6</sup></b>	Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
<b>Farbtiefe</b>	24 bit intern/extern
<b>Graustufen</b>	256
<b>Scan-to-Funktionen<sup>6</sup></b>	Scan-to-E-Mail/-Bild/-Datei/-PDF

### Scannertreiber

<b>Windows<sup>®</sup></b>	TWAIN, WIA (Windows <sup>®</sup> 8, Windows <sup>®</sup> 7, Windows Vista <sup>®</sup> & Windows <sup>®</sup> XP)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	TWAIN, ICA
<b>Linux<sup>5</sup></b>	SANE

### Kopierer

<b>Kopie der 1. Seite</b>	< 16 Sekunden (aus Bereitschaft)
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Mehrfachkopien</b>	Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert
<b>Zoom</b>	Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% - 400% in 1%-Schritten
<b>N-auf-1 Kopie</b>	2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren
<b>2-auf-1 Kopie</b>	Vorder- und Rückseite eines Dokumentes (z.B. eines Ausweises) auf eine A4-Seite kopieren
<b>Graustufen</b>	256



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

### Papiermanagement

Papierzufuhr <sup>2</sup>	Standard - 150 Blatt
Papierablage <sup>2</sup>	50 Blatt face-down

### Druckmedien

Medienarten & -grammaturen	Standard - Normalpapier, Recyclingpapier (65 – 105 g/m <sup>2</sup> )
Medienformate	Standard - A4, Letter, Legal, Folio

### Betriebssysteme

Windows <sup>®</sup>	Windows 8 <sup>®</sup> (32 & 64 bit) Windows 7 <sup>®</sup> (32 & 64 bit) Windows Vista <sup>®</sup> (32 & 64 bit) Windows <sup>®</sup> XP Professional (32 & 64 bit) Windows <sup>®</sup> XP Home Edition
Macintosh <sup>5</sup>	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux <sup>5</sup>	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://solutions.brother.com>

### Verbrauchsmaterial

Toner im Lieferumfang	Ca. 700 Seiten <sup>1</sup>
Standard-Toner	TN-1050 – ca. 1.000 Seiten <sup>1</sup>
Trommel	DR-1050 – ca. 10.000 Seiten
Lieferumfang	Toner für ca. 700 Seiten <sup>1</sup> , Trommel, Netzkabel (integriert), Treiber für Windows <sup>®</sup> , Installationsanleitung, Datenkabel NICHT im Lieferumfang

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.

### Ökologie

Leistungsaufnahme	380 W im Druck, 40 W in Bereitschaft, 0,8 W im Tiefschlafmodus, 0,28 W ausgeschaltet
TEC-Wert	0,75 kWh /Woche
Schalldruckpegel	51 dB im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft
Schalleistungspegel	6,5 B im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft
Energiesparmodus	Reduziert den Stromverbrauch des Druckers
Tonersparmodus	Reduziert den Tonerverbrauch des DCPs
Energy Star	Ja

### Abmessungen & Gewicht

Mit Karton (B x H x T)	505 x 436 x 458 mm - 8,9 kg
Ohne Karton (B x H x T)	385 x 255 x 340 mm - 7 kg

### Druckvolumen

Optimales, monatliches Druckvolumen	Bis zu Ø 1.800 Seiten
Maximales Druckvolumen <sup>7</sup>	Bis zu 9.000 Seiten (Monat)

<sup>1</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

<sup>2</sup> Mit 80g/m<sup>2</sup> Papier

<sup>3</sup> Nur Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup>

<sup>4</sup> Nur Windows<sup>®</sup>

<sup>5</sup> Über optionalen, kostenlosen Download (<http://solutions.brother.com>)

<sup>6</sup> Benötigt Brother Software

<sup>7</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen dient zum Vergleich mit anderen Brother Produkten. Für eine maximale Lebensdauer sollten Sie einen Drucker wählen, dessen Druckvolumen stark über Ihren Bedürfnissen liegt.

**brother**<sup>®</sup>  
at your side