

DCP-4020C Technische Daten

Speicherkarten-Station

Ohne PC von der Speicherkarte drucken

Digitale Bilder in JPEG-Format direkt von SmartMedia 3.3v, CompactFlash Typ 1/2, MemoryStick

Papiergröße

DIN A4, 10 x 15 cm

Ohne PC auf die Speicherkarte scannen

Über Vorlagenglas

Speicherkarte als Wechsellaufwerk

Vom PC auf Speicherkarte lesen und schreiben

Farbdrucker

Druckmethode

Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare

Tintenpatronen

Druckgeschwindigkeit

13 Seiten/Min. s/w, bis 11 Seiten/Min. in Farbe

Druckauflösung

Bis 2.400 x 1.200 dpi

Speicher

16 MB

Kantennah drucken

ca. 0,5 mm Rand je Kante (Format DIN A4)

Schnittstelle

USB

Papierzufuhr

Papiergröße

A4, A5, EXE, Briefumschläge (DL, COM-10, C5), Foto, Postkarte, benutzerdefiniert [min. 89 x 127 mm, max. 216 x 356 mm (B x H)]

Gewicht

64–120 g/m² (Normal-, Tintenstrahlpapier), max. 240 g/m² (Glanzpapier)

Kapazität

100 Blatt (80 g/m²)

Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit

Bis 10 Kopien/Min. s/w, bis 6 Kopien/Min. in Farbe

Kopierauflösung

Bis 1.200 x 1.200 dpi

Kantennah kopieren

ca. 3 mm Rand je Kante (Format DIN A4)

Zoomfunktion

Von 25–400% in 1%-Schritten und 8 festen Schritten

Display

2 Zeilen à 16 Zeichen

Farbscanner

Scan-to-E-Mail/Bild/Text

Dokument direkt in E-Mail/Grafik/-

Textverarbeitungsprogramm als Attachment

(JPEG, PDF, TIFF usw.) farbig scannen

9.600 x 9.600 dpi (interpoliert);

600 x 2.400 dpi (optisch)

36 Bit (intern),

24 Bit (extern)

Scanauflösung

Farbtiefe

Allgemein

Tintenpatronen

LC700BK für 480 Seiten bei 5% Deckung,

L700C/M/Y für je 400 Seiten bei 5% Deckung

Abmessungen (B x H x T)

398 x 156 x 427 mm

(ohne Papierstütze und -ablage)

Gewicht

8 kg

Leistungsaufnahme

In Betrieb: 21 W, in Bereitschaft: 9,2 W;

Energiesparmodus:

5,8 W


Geräuschemission

In Betrieb: 45 dB A,

in Bereitschaft: 35 dB A

Lieferumfang

DCP-4020C, 4 Tintenpatronen, Treiber-CD, Software mit Dokumenten-Management-Programm PaperPort 8.0 SE, USB-Kabel, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch



Das Brother DCP-4020C mit 4 separaten und einzeln auswechselbaren Tintenpatronen



	Scanner Auflösung bis zu dpi	TWAIN/ WIA	Scan-to- E-Mail/ Text/Bild	Photo Printer 4.0	Drucken	Control Center	Speicher- karten- Station	Paper Port
Windows								
98/ME/2000	9.600 x 9.600	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XP	1.200 x 1.200 ¹	WIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Macintosh								
OS 8.6	9.600 x 9.600	TWAIN		✓	✓			
OS 9.x	9.600 x 9.600	TWAIN		✓	✓			
OS 10.1				✓	✓		✓	
OS 10.2.1 ²	9.600 x 9.600	TWAIN		✓	✓		✓	

¹ Mit Brother Scanner-Dienstprogramm 9.600 x 9.600 dpi möglich

² Treiber-Download unter www.brother.de



DCP-4020C



*Funktionalität in ihrer
kompaktesten Form.*

Speicherkarten-Station / Farbdrucker / Farbkopierer / Farbscanner

At your side.
brother®

DCP-4020C

Das Brother DCP-4020C bietet effizientes Büro-Equipment in einem neuen modernen Design. Seine durchdachte Funktionalität spart Zeit, Platz und Kosten – ohne Kompromisse an der Qualität zu machen. Ein Multi-Talent, das darüber hinaus auch durch seine intuitive Bedienung überzeugt.

Speicherkarten-Station

Mit der integrierten Speicherkarten-Station für CompactFlash™, SmartMedia™ und Sony MemoryStick™ haben Sie die Bearbeitung und Verwaltung Ihrer digitalen Dokumente und Papierdokumente voll im Griff.

Drucken von der Speicherkarte ohne PC

Mit dem Brother DCP-4020C drucken Sie Ihre Fotos von der Speicherkarte ohne PC-Anschluss in verschiedenen Größen. Der Indexdruck verschafft Ihnen dabei einen Überblick über die auf der Karte gespeicherten Fotos.

Scannen auf die Speicherkarte ohne PC

Mit dem Brother DCP-4020C scannen Sie Papierdokumente per Tastendruck auf die Speicherkarte. Das DCP-4020C lässt Ihnen dabei die Wahl zwischen drei verschiedenen Dateiformaten.

Speicherkarte als Wechsellaufwerk

Nutzen Sie die Speicherkarten-Station des Brother DCP-4020C als Wechsellaufwerk in Ihrem PC. So können Sie die Dateien im PC betrachten, bearbeiten oder zum Archivieren wieder auf die Karte speichern.



Farbdrucker

Flüsterleiser Druck

Das Brother DCP-4020C arbeitet mit einem innovativen kapillaren Tintensystem für einen flüsterleisen Druck. Und das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 11 Farbseiten pro Minute.

Mit einem Rand von ca. 0,5 mm an allen 4 Kanten (Format DIN A4) nutzen Sie die bedruckbare Fläche perfekt aus und erhalten so optimale Ergebnisse.

Viel gespart weil separat

Das Brother DCP-4020C ist mit vier separaten Patronen ausgestattet. So müssen Sie nur die Patrone ersetzen, die wirklich verbraucht wurde. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

EINZELPATRONEN



Tintenstandanzeige

Den Überblick über die Tintenreichweite behalten Sie dank einer Tintenstandanzeige im Menü separat für jede Farbe.

Exzellente Druckqualität

Dank bewährter Brother PIEZO-Technologie und bis zu 2.400 x 1.200 dpi Auflösung liefert das Brother DCP-4020C brillante Fotos, Texte und Grafiken.



Anschlussfreudig

Das Brother DCP-4020C findet Anschluss an Windows-Rechner und an die neueste Apple-Macintosh-Generation.

Farbkopierer

Alles auf einen Blick

Das zweizeilige Display und die Navigationstasten erleichtern die Bedienung der Kopierfunktionen.

Kopierkomfort

Mit der 2 auf 1 oder 4 auf 1 Funktion sparen Sie Papier, denn es können zwei bzw. vier Seiten auf eine einzige Seite kopiert werden. Mit der individuellen Zoomfunktion verkleinern oder vergrößern Sie Vorlagen flexibel von 25% bis 400% einfach per Tastendruck. Die Abdeckung des Vorlagenglases ist variabel, sodass neben Einzelblättern auch Kopien aus Büchern kein Problem sind.

Kantennah kopieren

Sie können sicher sein, dass Ihre Vorlage eins zu eins kopiert wird, denn der nicht kopierbare Bereich beträgt nur ca. 3 mm je Kante (Format DIN A4).



Farbscanner

Das Bearbeiten oder Versenden von Papierdokumenten an einen E-Mail-Empfänger wird mit der Scannen-Taste am Brother DCP-4020C zum Kinderspiel. Scannen Sie einfach per Tastendruck direkt in ein E-Mail-, Grafik- oder Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl. Das Dateiformat sowie die Auflösung sind dabei frei wählbar.

