

#### **DCP-J4120DW**

# 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLAN, 6,8 cm Touchscreen und DIN A3 Druckfunktion



DIN A3 Drucken
DIN A4 Kopieren und Scannen

Bis zu 20/18 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit in S/W und in Farbe (A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734)

#### 3 Jahre Hersteller Garantie

#### **Hohe Druckgeschwindigkeit**

 Bis zu 18 Seiten/Min. in Farbe und 20 Seiten/Min. in S/W (A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734)

#### Günstige Folgekosten

 Mit den 4 separaten, optionalen XL-Tintenpatronen verfügt das DCP-J4120DW über günstigere Folgekosten als viele vergleichbare Farblasergeräte

#### **Flexibles Papiermanagement**

 Die 150 Blatt Papierkassette und die Einzelblattzufuhr bieten Platz für unterschiedliche Papierformate und einen ausreichenden Papiervorrat

#### Integrierte WLAN-Schnittstelle

 Einmal übers WLAN ins Netzwerk eingebunden kann das DCP-J4120DW von mehreren Nutzern in der Arbeitsgruppe genutzt werden

#### **Touchscreen-Farbdisplay**

• Einfache und intuitive Menüführung über das 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay

#### **Mehr Format**

 Mit dem DCP-J4120DW drucken Sie Dokumente ganz einfach bis zum Format DIN A3, auch randlos

#### **Umweltfreundlich**

 Dank der kalten Drucktechnologie, verursacht dieses Gerät keinen Feinstaubausstoß

#### **Mobiles Drucken & Scannen**

 Mit AirPrint, Google Cloud Print™6 oder der kostenlosen Brother App iPrint&Scan



















Alle enthaltenen Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Windows, Windows Vista und das Windows Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und das Mac Logo sind Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. AirPrint und das AirPrint Logo sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

### **Datenblatt:** DCP-J4120DW



$\Lambda$ III	$\alpha$	$\boldsymbol{\cap}$	m	ın
ΑII	2	ᆫ		

Technologie	Piezo Tintenstrahl A3/A4
Lokale Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n
Speicher	128 MB
Papierkapazität	150 Blatt
Display	6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
Dual Access	Ja
Tintenstandsanzeige	Der Tintenfüllstand kann einfach über das Touchscreen-Farbdisplay abgelesen werden
Ein-/Ausschalter	Ja (auf dem Bedienfeld)

#### **Farbkopierer**

Kopiergeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24735)	12 Seiten/Minute in S/W und 9 Seiten/Minute in Farbe <sup>9</sup>
Auflösung	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi in S/W und in Farbe
Zoom-Funktion	Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
Mehrfachkopien	Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert
Kopierfunktionen	N-in-1 (2-in-1, 2-in-1 Ausweis, 4-in-1), Posterkopie (3x3, 2x2, 1x2), Wasserzeichen- Kopie, Hintergrundfarbe entfernen (am Gerät)

#### **Farbdrucker**

Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734)	Bis zu 20 Seiten/Minute in S/W und bis zu 18 Seiten/Minute in Farbe
Druckgeschwindigkeit (Entwurfsmodus)	Bis zu 35 Seiten/Minute in S/W und bis zu 27 Seiten/Minute in Farbe
Aufwärmzeit	0 Sekunden
Auflösung <sup>7</sup>	Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
Duplexdruck	Ja, automatisch
Fotodirektdruck	jpeg über USB
PictBridge	Ja

#### **Papiermanagement**

Papierzufuhr²	Papierkassette: 150 Blatt Einzelblatteinzug	
Papierablage <sup>2</sup>	Face Down – 50 Blatt	
Druckmedien		

Druckmedien	Pariathassatta Normalaaniar Inkistossiar
	Papierkassette: Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier
Medienarten	Duplex: Normalpapier
	Einzelblatteinzug: Normalpapier,
	Inkjetpapier, Fotopapier
	Papierkassette: 64-220 g/m <sup>2</sup>
Mediengewichte	<b>Duplex:</b> 64-120 g/m <sup>2</sup>
_	Einzelblatteinzug: 64-220 g/m²

#### **Druckertreiber-Funktionen**

N-auf-1 Druck <sup>3</sup>	2 oder 4 A4-Seiten auf eine A4-Seite verkleinern
Poster-Druck <sup>3</sup>	1 A4-Seite auf 2, 4 oder 9 A4-Seiten vergrößern
Duplexdruck	Automatischer beidseitiger Druck bis zu DIN A4
Broschürendruck <sup>4</sup>	Zum Drucken von A4-Dokumenten als A5- Broschüren mit dem automatischen Duplexdruck
Text in Schwarz drucken <sup>4</sup>	Druckt den Text aller Dokumente in Schwarz aus
Farbverbesserungen	Brother Bildverbesserung zur Optimierung der Farbausgabe
Randloser Druck	A4, Letter, A6, Foto (102x152mm), Foto-L (89x127mm), Foto 2L (127x178mm), Karteikarte (127x203mm), A3, Ledger (über den Einzelblatteinzug)

#### Papierkassette:

Querformat: A4, LTR, EXE Hochformat: A5, A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), Com-10, DL Umschlag, Monarch

**Duplex:** 

PC Druck: A4, Letter, EXE, A5 Kopieren: A4, Letter, A5 Einzelblatteinzug:

#### Medienformate

Querformat: A4, Letter, EXE Hochformat: A3, Ledger, Legal, A5, A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm),

C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch Vorlagenglas:

Breite: 215,9 mm Höhe: 297 mm Randloser Druck:

A3, A4, LTR, A6, Foto, Karteikarte, Foto-L,

Foto-2L, Ledger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 24711 <sup>2</sup> 80g/m² Papier

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 80g/m² Papier

3 nur für Windows® & Mac®

4 nur Windows® & Mac®

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center http://support.brother.com

Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

7 Vertikal x horizontal

Benötigt Brother-Software

Constitutional someting ISC/USC 24735 sibor ADE

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 24735 über ADF



#### **Farbscanner**

Technologie	CIS (Contact Image Sensor)
Auflösung (optisch)	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi
Auflösung (ADF)	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Auflösung (Interpoliert)	Bis zu 19.200 x 19.200 dpi <sup>8</sup>
Graustufen	256
Farbtiefe	48 Bit intern / 24 Bit extern
Scan-to-Funktionen <sup>8</sup>	E-Mail / Bild / Datei / Text / USB / Speicherkarte
Netzwerk-Scan	Scan-to-FTP / Netzwerk (SMB) <sup>4</sup> / Web Dienste
Unterstützte Formate	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Scannertreiber	Windows: TWAIN & WIA
Scannercreiber	Mac: TWAIN & ICA

#### **Brother Apps & Lösungen**

Office-Dokumente erstellen <sup>8</sup>	Wandelt Ihre gescannten Dokumente in bearbeitbare Office-Dokumente
Umranden & Kopieren	Kopiert den mit einem roten Stift umrand- eten Bereich aus einer Vorlage oder löscht den umrandeten Bereich aus der Kopie
Umranden & Scannen	Scannt den mit einem roten Stift umrand- eten Bereich als einzelne Datei oder löscht den umrandeten Bereich aus dem Scan
Notizdruck und -scan	Erstellt praktische Notizenblätter und – ordner und scannt und verwaltet die Aufzeichnungen die auf den Notizenblättern gemacht wurden
Creative Center	Bearbeiten, herunterladen und drucken von verschiedenen Vorlagen wie z.B. Grußkarten

#### Netzwerk

WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Modus/Adhoc Modus)
Wi-Fi Direct™	Ja
Netzwerk Protokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server
IPv6	(Standardmäßig deaktiviert) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server
WLAN Setup	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
WLAN Sicherheit	SSID (32 Zeichen), WEP 64/128bit, WPA- PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) – kein LEAP APOP,SMTP-AUTH, SSL/TLS(SMTP, POP, IMAP4)

#### **Cloud-Dienste (Web Connect)**

Brother Web Connect	Zugriff auf Dienste wie Box, Dropbox, EVERNOTE, Facebook™, FLICKR®, Google Drive™, PICASA™ & OneDrive über das
	Touchscreen-Farbdisplay

# Netzwerkmanagement

<b>Embedded Web Server</b>	Ja
BRAdmin Light <sup>3&amp;5</sup>	Setup und Netzwerkmanagement Software
Treiberinstallations- Assistent <sup>4</sup>	Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)

#### **Mobiles Drucken & Scannen (Mobile Connect)**

(Android) einem	n Sie direkt von oder scannen Sie zu Smartphone oder Tablet, auf dem das ssystem Android läuft
	n Sie direkt von oder scannen Sie zu iPad, iPhone oder iPod touch
(Windows® Phone)	n Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone mit dem sssystem Windows®Phone
(300gle ( IOHA Print	der gängigsten Dateiarten aus jeder Cloud Print™-fähigen Anwendung
Apple AirPrint Drucke Anwend	n aus jeder Apple AirPrint-fähigen dung



#### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist einfach: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten 01.01.2018/je

## **Datenblatt:** DCP-J4120DW



#### Betriebssysteme

Windows®	XP/XP x64/Vista/7/8/8.1/ Windows Server® 2003/2003 x64/2008/2008 R2/2012/2012 R2 (Windows Server® nur Druck)
Macintosh	Mac OS X v10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x
Linux <sup>5</sup>	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

#### Verbrauchsmaterial

Standard-	Schwarz (LC-223BK) für ca. 550 Seiten <sup>1</sup> Cyan (LC-223C) für ca. 550 Seiten <sup>1</sup>
Tintenpatronen	Magenta (LC-223M) für ca. 550 Seiten <sup>1</sup> Gelb (LC-223Y) für ca. 550 Seiten <sup>1</sup>
XL-Tintenpatronen	Schwarz (LC-227XLBK) für ca. 1.200 Seiten <sup>1</sup> Cyan (LC-225XLC) für ca. 1.200 Seiten <sup>1</sup> Magenta (LC-225XLM) für ca. 1.200 Seiten <sup>1</sup> Gelb (LC-225XLY) für ca. 1.200 Seiten <sup>1</sup>
Lieferumfang	4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 350 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711), Nuance PaperPort 12 SE (Win), Newsoft® OCR (Mac), Treiber für Windows® & Mac, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Netzkabel, Faxkabel Datenkabel NICHT im Lieferumfang

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrucke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

#### Abmessungen/Gewichte

Mit Karton (B x H x T)	573 x 403 x 238 mm / 11,9 kg
Ohne Karton (B x H x T)	480 x 163 x 290 mm / 8,1 kg

#### Ökologie

Okologie	
Leistungsaufnahme	Kopieren: 23 W In Bereitschaft: 5,0 W Schlafmodus: 1,9 W Ausgeschaltet: 0,04 W
Schalldruckpegel	50 dB (Maximum)
Schallleistungspegel	6,15 B (Maximum)
Tintensparmodus	Reduziert den Tintenverbrauch
Energy Star	Ja

<sup>Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

80g/m² Papier

3 nur für Windows® & Mac®

4 nur Windows®

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center http://support.brother.com</sup> 

Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
 Vertikal x horizontal
 Benötigt Brother-Software
 Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 24735 über ADF